

Artikelnummer: 02010600



OSR-868A1KL00

Outdoor Sender | 1-Kanal | 868 oder 433 MHz |
AM | KeeLoq oder Linear Code

Outdoor Handsender - zuverlässig bei Wind und Wetter

Der robuste und spritzwassergeschützte OSR-868A1KL00 ist besonders für draußen geeignet im privaten wie im gewerblichen Bereich. Er hat eine gummierte Sendetaste, mit der die Bedienung von z.B. Toranlagen selbst mit Handschuhen bestens möglich ist. Ob als Schlüsselanhänger oder mit dem serienmäßig vorhandenen Gürtelclip ist er schnell zur Hand. Der Halter OSR-H3D-00 zum Anbringen an Lenkstangen (von z.B. Motorrad, Fahrrad, Roller, Rollator, Hubwagen u.v.m.) ist separat erhältlich.

Das Codiervorgehen und die Frequenz sind beim Outdoor Sender OSR wählbar. Per Codierschalter kann zwischen Linear oder KeeLoq und zwischen 868,3 oder 433,92MHz umgeschaltet werden. Der Sender ist somit flexibel einsetzbar. Die Reichweite des OSR ist für 868,3MHz optimiert.

- Robuster und spritzwassergeschützter Outdoor Handsender
- 1 gummierte Sendetaste
- Auch mit Handschuhen einfach zu bedienen
- Serienmäßig vorhandener Gürtelclip
- Halter für Lenkstangen separat erhältlich
- Kompatibel zu unseren 868,3MHz AM Funkempfängern (optional 433,92MHz AM)
- wählbare Frequenz: 868,3MHz optional 433,92MHz
- wählbare Codierung: Dickert-KeeLoq Codierung (hochsicher) oder 18Bit-Dickert-Linearcode (Fixcode)
- Anmelde- u. gebührenfrei! Zulassung n. ETS 300 220

Technische Daten

Abmessung	47 x 40 x16mm
Anzahl Kanäle	1 Kanal
Betriebsspannung	3V
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Codierung	wählbar
Frequenz	868,3MHz
Gewicht	12g
Kanäle	1
Modulationsart	AM
Produktart	Handsender
Reichweite	bis zu 100m
Schutzart	IP67

Kompatible Artikel

Art. Nr.	Beschreibung
02005908	E13-868A100 Funkempfänger 1-Kanal 868,3MHz AM 230V AC für 11p. Sockel 1 potentialfreier Relaisausgang keine Stabantenne anschliessbar
03006318	E16-868A100 Funkempfänger 1-Kanal 868,3MHz AM 20p. SL
03006319	E16-868A400 Funkempfänger 4-Kanal 868,3MHz AM 20p. SL
02007701	E19-868A1S00 Funksteckdose 1-Kanal 868,3MHz AM 230V AC
02007804	E20-868A1R10 Steckdosen-Empfänger 1-Kanal 868,3MHz AM 230V 1 potentialfreier Relaisausgang 1,25m Kabel
02009000	E25Q-433A100 Funkempfänger 1-Kanal 433,92MHz AM 230V AC 1 potentialfreier Relaisausgang
02009701	E27Q-868A200 Mini-Funkempfänger 2-Kanal 868,3MHz AM 230V AC 2 potentialfreie Relaisausgänge

Fortsetzung Kompatible Artikel

02009703	E27Q-868A201 Mini-Funkempfänger 2-Kanal 868,3MHz AM 12V-24V AC/DC 2 potentialfreie Relaisausgänge
02010101	E30Q-868A100 Funkempfänger 1-Kanal 868,3MHz AM 12-24V AC/DC 1 potentialfreier Relaisausgang
02006504	EXL-868A400 Funkempfänger für bis zu 1.000 Sender 868,3MHz AM 4 potentialfreie Relaisausgänge
30100000	FZB01-00 Ersatzbatterie, Knopfzelle 3V Typ CR2032
02900800	OSR-H3D-00 Halter zu Outdoor Sender incl. Gummiring/Silikonband